שֶׁדֶר SDR
טכנולוגיות בקרה ופיתוח בע"מ
גורדון 15 ירושלים טל פקס 02-6451201
ת.ד. 2720 פתח תקווה 49127 טל פקס 03-9333554

Control & Development Technologies L.t.d
Gordon 15 Jerusalem Tele Fax 972-2-6451201
P.O.B. 2720 Petah Tikva Tele Fax 972-3-9333554

הוראות תכנות לקודן פאל-ווינטק

PK11/12

VEGA

כיצד מתכנתים קוד או כרטיס קירבה לפתיחת דלת בממסר 1

1. הקש קוד טכנאי פעמיים לכניסה למצב תכנות 1234 1234 - נורית כתומה תדלוק.
2. הקש תא לאחסון קוד שלוש ספרות 000 עד 999- נורית כתומה תהבהב. במידה
   וקיים קוד בתא הנבחר נורית אדומה תדלוק. יש להקיש ** לריקון התא ונורית ירוקה תדלוק.
3. הקש קוד הפעלה 2-6 ספרות xxxx - ישמע צליל ממושך.
   או העבר כרטיס והקש # לאישור
4. ליציאה הקש # או המשך לתא הבא (סעיף 2)

כיצד מתכנתים זמן פתיחה בממסר 1 (ברירת מחדל 4 שניות)

1. הקש קוד טכנאי פעמיים לכניסה למצב תכנות 1234 1234- נורית כתומה תדלוק
2. הקש * ו- 1(כניסה לזמן עבודה ממסר 1) - נורית כתומה תהבהב.
3. הקש זמן ממסר 99 – 00 שניות. - נורית כתומה תדלוק ישמע צליל ממושך.
   בחירת זמן 00: בהקשת קוד או העברת כרטיס יבוצע שינוי מצב ממסר קבוע (ראה הסבר בסעיף הבא).
1. ליציאה הקש #

הערה: ניתן לבצע את כל התכנותים ברצף.

דוגמא: הגדרת קוד לפתיחת דלת וזמן ממסר 4 שניות.

#	04	*1	xxxx	001	1234 1234
יציאה	זמן ממסר	מס' פעולה	קוד לפתיחת דלת	מס' תא	כניסה לתכנות

Arena/Com50

KTV

1. הקש **★ קוד טכנאי** (ברירת מחדל 1234) נורית תהבהב וישמעו שלושה איתותים.
2. הקש **מס' הפעולה** ולאחר את **הערך הרצוי** .
3. ניתן להמשיך בתכנות ע"י הקשת מס' פעולה והערך הרצוי.
4. ליציאה מתכנות יש להקיש ★

דוגמא: על מנת להגדיר קוד לפתיחת דלת 4444 בתא 01 וזמן ממסר 5 שניות

★	05	00	4444	01	1234	★
יציאה	זמו ממסר	מס' פעולה	קוד הפעלה	מס' פעולה	קוד טכנאי	

סוג הפעולה	מס' פעולה	ערך רצוי לפעולה
קוד הפעלה לפתיחת דלת	01-30	0000-9999
זמן הפעלת הממסר בהקשת קוד	00	01-99 ברירת מחדל 1 שנ'
קוד שינוי מצב ממסר (הקשת קוד להפעלה, הקשת קוד פעם נוספת להפסקת פעולה)	31-40	0000-9999

Arena/Com50

MULTI

לפתיחת דלת יש להקיש קוד ו- #.

כיצד מתכנתים קוד לפתיחת דלת

1. הקש קוד טכנאי לכניסה לתכנות ★1234★ ישמע צליל אישור ונורית אדומה תדלוק.
2. הקש תא לאחסון קוד 2 ספרות 01 עד 50 ו-★ ישמע צליל אישור.
3. הקש קוד הפעלה 2-6 ספרות xxxx ו-★ ישמע צליל אישור.
4. ליציאה הקש #

כיצד מתכנתים זמן ממסר לפתיחת דלת

1. הקש קוד טכנאי לכניסה לתכנות ★1234★ ישמע צליל אישור ונורית אדומה תדלוק.
2. הקש 51 ו-★ ישמע צליל אישור.
3. הקש זמן ממסר 2 ספרות 01 עד 99 ו-★ ישמע צליל אישור.
4. ליציאה הקש #

דוגמה: על מנת לתכנת קוד לפתיחת דלת בתא 01, זמן ממסר 5 שניות

#	05★	51★	????★	01★	1234★
יציאה	זמן ממסר	מס' פעולה	קוד הפעלה (2-6 ספרות)	מס' פעולה	קוד טכנאי

שֶׁדֶר - Hi Tech של תקשורת